

# FORCELLA-A LOCALIZZATORE RICERCA GUASTI

**RIDGID**



**La Forcella-A RIDGID®**, Localizzatore per ricerca guasti, è un sistema appositamente progettato per semplificare la localizzazione di guasti su cavi con isolamento interrati.

- Progettato appositamente per rilevare la posizione del guasto direzionale.
- Individua guasti di isolamento fino a 2 megahoms
- Display di riferimento per determinare la posizione del guasto
- Struttura in alluminio verniciato a polvere leggero e duraturo
- Pulsanti a membrana resistenti agli agenti atmosferici



Per maggiori dettagli  
[RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)

## SPECIFICHE

### FT-103 Transmittitore:

Frequenze di funzionamento.....	Rilevamento Guasti Diretti: 797 Hz - Visualizzati "dFF" Individuazione Percorso: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Collegamento Diretto: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Pinza Induttiva: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz Trasmissione Induttiva: 33 kHz, 93 kHz
Intervallo di carico.....	5 Ω to 2M Ω
Potenza in uscita.....	Fino a 3 Watts (Regolazioni Bassa, Media e Alta)
Tensione in uscita.....	5 Volts - 600 Volts
Alimentazione.....	8 Batterie C (in dotazione)
Dimensioni (A x L x P).....	21.6 cm x 14.7 cm x 6,4 cm/8.5" x 5.8" x 2.5"

### FR-30 Forcella-A Ricevitore

Profondità Rilevamento Guasto.....	Fino a 6 m (20') ( in funzione delle condizioni)
Lunghezza Rilevamento Guasto.....	Fino a 4.8 km (3 miglia) (in funzione delle condizioni)
Display.....	LCD Bianco e Nero
Alimentazione.....	6 Batterie AA (in dotazione)
Dimensioni (A x L x P).....	77.0 cm x 77.2 cm x 3.8 cm/30.3" x 30.4" x 1.5"



## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CATALOGO N°	DESCRIZIONE	Peso	
		Kg	Lb
56613	Ricevitore Forcella -A (FR-30) e Trasmettitore (FT-103)	2.3	5.2
<b>ACCESSORI</b>			
20973	Pinza Segnale Induttivo 4" SeekTech	0.9	2.0
30123	SR-60 Localizzatore SeekTech	2.3	5.1
46393	SR-24 Localizzatore con Bluetooth® e GPS	1.8	4.0
21943	SR-20 Localizzatore SeekTech	1.8	4.0
<b>PARTI DI RICAMBIO</b>			
57753	FT-103 Transmittore 3-Watt	1.0	2.2
57758	FR-30 Forcella-A Ricevitore ricerca guasti	1.3	3.0
57763	Picchetto di messa a terra per FT-103	.09	0.2
57768	Cavi di connessione Rosso e Nero per FT-103	.09	0.2

### Equipaggiamento Standard

- FR-30 Ricevitore Forcella-A
- FT-103 Transmittitore
- Picchetto di messa a terra
- Cavi di connessione Rosso e Nero
- Borse per il trasporto
- Batterie
- Manuale di istruzioni



**Pinza Induttiva**  
20973 (Venduto separatamente)



**SR-24 Localizzatore**  
46393 (Venduto separatamente)



RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2017, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## RIVENDITORE

# RIDGID®

RIDGID Italia s.r.l.  
Strada per Cernusco 19  
20089 Bussero (MI)  
Italia

Numero verde: 800 977 491  
Fax: +39 (0)2 9524 3999  
[ridgid.italy@emerson.com](mailto:ridgid.italy@emerson.com)  
RIDGID.it

**EMERSON**