

# K-25 ドレンクリーナー 取扱説明書

## ●仕様

1. K-25-BP・・8mmX7.6m C-1ICケーブル(バルブ・オーガ付き)
2. K-25-DH・・8mmX7.6m C-2ICケーブル(ドロップヘッド・オーガ付き)
3. 総重量・・ 約3.6kg(BP・DH)
4. 一般住宅(台所、トイレ、浴室、洗面所など)の20~75mmのパイプ清掃用

## ●取扱い

1. 本機はチャックをゆるめると、ケーブルを挿入、または、引き出す事ができ、チャックを締めるとケーブルは固定されます。チャックを締めた状態でハンドルを回転させればケーブルも回転します。
2. チャックをゆるめ、ケーブルを引き出し、手でパイプの中にケーブルを挿入します。手でパイプ内に押し込むだけではケーブルが入らなくなった時は、その個所はパイプの曲部か、詰まりの部分に到達したのかのいずれかです。パイプの曲部や、軟らかい詰まりの部分では、チャックを確実に締めてハンドルを回転させて、ケーブルに回転を与えてパイプ内に押しこみます。ケーブルを余分に出し過ぎて回転させると、ケーブルがねじれたり、折れたりしますから、パイプの入り口と本機の中のケーブルを25~30cm位だけ出して作業して下さい。
3. ケーブルがパイプ内を思うように進まない場合は、ケーブルを一度引き出して、先端に付着している障害物を取り除いて下さい。パイプ内に強固な障害物が詰まっている場合は、いきよに貫通させようとするとうケーブルを早く傷めることがありますから、無理せずにケーブルを押しこんだり、引いたり、逆回転させるなど繰り返し作業をして下さい。
4. 使用後は、必ずケーブルを水洗いし、油等を塗布して下さい。

## ● 分解図

部品番号 カタログ番号 部品名称

1.	50632	ショルダー screws
2.	61745	ノブ
3.	50642	スペーサー
4.	27517	ロックナット
5.	50637	ケーブルコンテナ
		(1. 2. 3. 4. 6. 含む)
6.	61540	スクリュー
7.	56782	C-1 IC ケーブル
8.	56787	C-2 IC ケーブル
9.	60735	ガイドチューブ付きフランジ
10.	76765	ハンドルグリップ
11.	60725	リテイニング リング
12.	60720	チャック

