



Рамковият локатор на RIDGID® е създаден с цел да улесни откриването на грешки при вече поставени под земята изолирани проводници.

- Специално проектиран за целта локатор на грешки
- Открива неизправности при изолирани проводници до 2 MΩ
- Референтно отчитане за определяне на местоположението на грешката
- Издръжлива лека алуминиева рамка с прахово покритие
- Мембранни бутони за защита от атмосферни влияния



За повече информация вижте
продуктов каталог
на RIDGID или посетете
RIDGID.com/warranty

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FT-103 Предавател:

Работни честоти..... Директно откриване на грешка: 797 Hz - изписва "dFF"
Локализиране на трасе: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Директна връзка: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
Индуктивна скоба: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Индуктивно излъчване: 33 kHz, 93 kHz

Диапазон на натоварване..... 5 Ω до 2M Ω
Изходна мощност..... До 3 W (ниски, средни и високи настройки)
Изходно напрежение..... 5 V - 600 V
Захранване..... 8 x C-Cell Батерии (Включени)
Размери (Д x Ш x В)..... 21.6 cm x 14.7 cm x 6,4 cm/8.5" x 5.8" x 2.5"

FR-30 A Рамков приемник:

Дълбочина на локализиране До 6 m (20') (в зависимост от условията)
Дължина на локализиране..... До 4.8 km (3 miles) (в зависимост от условията)
Дисплей..... Черно-бял LCD
Захранване..... 6 x AA Батерии (Включени)
Размери (Д x Ш x В)..... 77.0 cm x 77.2 cm x 3.8 cm/30.3" x 30.4" x 1.5"



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

Доставчик номер	Описание	Тегло	
		Kg	Lb
56613	A-Frame Приемник (FR-30) и Предавател (FT-103)	2.3	5.2
АКСЕСОАРИ			
20973	SeekTech 4" Индуктивна сигнална скоба	0.9	2.0
30123	SeekTech SR-60 Линеен локатор	2.3	5.1
46393	SR-24 Линеен локатор с Bluetooth® и GPS	1.8	4.0
21943	SeekTech SR-20 Линеен локатор	1.8	4.0
ЗАМЕНЯЕМИ ЧАСТИ			
57753	Предавател, FT-103 3-W	1.0	2.2
57758	A-Frame Приемник, FR-30 Локатор за грешки	1.3	3.0
57763	Стик за заземяване, FT-103	.09	0.2
57768	Червени и черни тестови проводници, FT-103	.09	0.2

Стандартно оборудване

- FR-30 A-Рамков приемник
- FT-103 Приемник
- Стик за заземяване
- Червени и черни тестови проводници
- Калъфи за носене
- Батерии
- Наръчник на оператора



Индуктивна скоба
20973 (Продава се отделно)



SR-24 Помощен локатор
46393 (Продава се отделно)



RIDGID® си запазва правото да променя дизайна и спецификацията на своите продукти без предварително уведомяване или промяна на документацията. За пълната гама от продуктите на Ridge Tool, вижте каталога RIDGID® Tool или посетете RIDGID.com.

© 2017 RIDGID, Inc. Логото на Emerson и логото на RIDGID са регистрирани търговски марки на Emerson Electric Co. или RIDGID, Inc. в САЩ и други страни. Всички други търговски марки принадлежат на съответните им притежатели.

ДИСТРИБУТОР

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: Централен офис
София ПК:1220
УЛ. Илиенско шосе № 8
Тел: (02) 926 60 25
Факс: (02) 936 00 32
info@kammarton.com



Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Тел.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.com

