



The RIDGID® A-Frame paikannin on tehty näyttämään sähköjohtojen vuotojen sijainti eristetyissä johdoissa.

- Tarkoitettu häiriö tapahtumien määrittämiseen.
- Paikantaa eristysvirheet jopa 2 gohm
- Viitearvon määrittäminen vian sijainnin määrittämiseksi
- Kestävä, kevyt, pulverimaalattu alumiini runko
- Sään kestävät näppäimet



Lisätietoa vieraile
RIDGID.com/warranty

OMINAISUUDET

FT-103 lähetin:

Toiminta taajuuudet.....	Suora vianetsintä 797 Hz - "dFF" displayed
	Linjan määrittäminen: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
	Suora kytkentä: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
	Induktiiviset pihdit 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
	Broadcast Inductive: 33 kHz, 93 kHz
Kuormitus alue.....	5 Ω to 2M Ω
Lähtö teho.....	Jopa 3 Wattia (matala, normaali, korkea)
Lähtö jännite.....	5 Volts - 600 Volts
Virta lähde.....	8 x C-paristoa (sisältyy)
Mitat(L x K x S).....	21.6 cm x 14.7 cm x 6,4 cm/8.5" x 5.8" x 2.5"

FR-30 A-Frame Paikannin

Häiriöiden haku syvyys.....	Jopa 6 m (20') (olosuhteista riippuen)
Häiriöiden haku pituus.....	Jopa 4.8 km (3 miles) (olosuhteista riippuen)
Näyttö.....	Musta/Valko LCD
Virta lähde.....	6 x AA Paristot (sisältyy)
Mitat(L x K x S).....	77.0 cm x 77.2 cm x 3.8 cm/30.3" x 30.4" x 1.5"



TILAUS OHJEET

Luettelo Nr.	KUVAUS	PAINO	
		Kg	Lb
56613	A-Frame Paikannin (FR-30) ja Lähetin (FT-103)	2.3	5.2
TARVIKKEET			
20973	SeekTech 4" Induktio signaaliiliitin	0.9	2.0
30123	SeekTech SR-60 Linja paikannin	2.3	5.1
46393	SR-24 Linja paikannin sis. Bluetooth® and GPS	1.8	4.0
21943	SeekTech SR-20 Linja paikannin	1.8	4.0
VAIHTO OSAT			
57753	Lähetin, FT-103 3-Watt	1.0	2.2
57758	A-Frame Receiver, FR-30 Fault Locator	1.3	3.0
57763	Maa johdin, FT-103	.09	0.2
57768	Punainen ja musta testi johto FT-103	.09	0.2

Vakio varusteet

- FR-30 A-Frame Paikannin
- FT-103 Lähetin
- Maa johdin
- Punainen ja musta testi johto
- Säilytys pussi
- Paristot
- Käyttöohje



**Induktio signaali liitin
20973 (Myydään erikseen)**



**SR-24 Kunnallistekninen paikannin
46393 (Myydään erikseen)**



RIDGID® varaa oikeuden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisää tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

DISTRIBUTOR

RIDGID®

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 0800 918090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi

EMERSON™