

LOCATOR DEFECTE CATODICE CADRU-A

RIDGID



Cadrul-A din gama RIDGID este special proiectat pentru a simplifica localizarea defectelor de manta ale cablurilor îngropate.

- Construit special pentru detectarea direcțională a defectelor de manta.
- Localizează defecte de izolație de până la 2 megaohmi
- Afișează citirile de referință pentru a determina localizarea defecțiunilor
- Cadru ușor din aluminiu, vopsit cu pulberi în câmp electrostatic.
- Butoane acoperite cu membrană rezistentă la intemperii.



Pentru mai multe detalii
vizitați RIDGID.com/warranty

SPECIFICAȚII TEHNICE

Transmițător FT-103

Frecvențe de operare..... Depistare Directă a Defectelor: 797 Hz - afișare "dFF"
 Localizarea traseului: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
 Conectare Directă: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
 Clemă de inducție: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
 Transmisie inductivă: 33 kHz, 93 kHz
 Intervalul de încărcare..... 5 Ω până la 2M Ω
 Putere de ieșire..... Până la 3 wați (setări: jos, mediu și înalt)

Tensiunea de ieșire..... 5 V - 600 V

Alimentare electrică..... 8 baterii C-Cell (incluse)
 Dimensiuni (L x W x H)..... 21.6 cm x 14.7 cm x 6,4 cm/8.5" x 5.8" x 2.5"

Cadru receptor FR-30:

Adâncimea de identificarea a defecțiunilor..... Până la 6 m (20 ') (în funcție de condiții)
 Lungimea pe care poate depista defectele..... Până la 4.8 km (3 mile) (în funcție de condiții)
 Display..... Alb Negru - LCD

Alimentare electrică..... Baterii: 6 x AA (incluse)
 Dimensiuni (L x W x H)..... 77.0 cm x 77.2 cm x 3.8 cm/30.3" x 30.4" x 1.5"

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

NR. CATALOG	DESCRIERE	MASA	
		Kg	Lb
56613	Receptor Cadru-A (FR-30) și Transmițător (FT-103)	2.3	5.2
ACCESORII			
20973	Clemă de inducție pentru semnal SeekTech de 4"	0.9	2.0
30123	Locator de utilități SeekTech SR-60	2.3	5.1
46393	Locator de utilități SR-24 cu Bluetooth® și GPS	1.8	4.0
21943	Locator de utilități SeekTech SR-20	1.8	4.0
PIESE DE SCHIMB			
57753	Transmițător, FT-103 3-Watt	1.0	2.2
57758	Receptor Cadru-A, Locator de defecte FR-30	1.3	3.0
57763	Împământare, FT-103	.09	0.2
57768	Cabluri de testare roșii și negre, FT-103	.09	0.2

Echipament standard

- Receptor Cadru-A, FR-30
- Transmițător FT-103
- Tijă pentru împământare
- Cabluri de testare roșii și negre
- Cutie de transport din material textil
- Baterii
- Manualul Operatorului



**Clemă de inducție
20973 (Vândut separat)**



**Locator de utilități SR-24
46393 (Vândut separat)**



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul **RIDGID.com**.

© 2017, RIDGID, Inc. Siglele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

DISTRIBUTOR

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
 IZ Schurhovenveld 4820
 B-3800 Sint-Truiden
 Belgium
 RIDGID.ro

Camil Aliman
 Mob.: +4 (0)720 072 588
 ridgid.romania@emerson.com
 Customer Service România
 Tel.: +4 (0)374 423 484

EMERSON