

760 FXP™ AANDRIJFMACHINE OP 60 V BATTERIJPLATFORM

RIDGID

NIEUW!

FXP
TECHNOLOGY PLATFORM

Batterijen ondersteunen
professionele machines
langdurig en krachtig.

**TOONAANGEVENDE SNELHEID.
SNOERLOZE VRIJHEID.**

30 DRADEN PER LAADBEURT OP 2" SCH 40 STALEN BUIS.



WEINIG ONDERHOUD

Motor zonder borstels




VEELZIJDIG

11-R en 12-R machines
12-R drijft 258/258XL
buisensnijders aan



SLIM

RIDGID Link app om gebruik,
prestaties en onderhoud
op te volgen.



PRECIES

RIDGID Draadsnij-kwaliteit

760 FXP™ AANDRIJFMACHINE OP 60 V BATTERIJPLATFORM

RIDGID®

SPECIFICATIES:

Capaciteit pijp	1/8" tot 2" (3 tot 50 mm)
Capaciteit bout	1/4" tot 1" (6 tot 25 mm) met 00-RB Snijkop
Snijkussens	High Speed Snijkussens worden aanbevolen
Stroombron	RIDGID RB-FXP40 Batterij 60 V, 20 A, 4 Ah
Bedrijfssnelheid (TPM)	42 RPM, zonder belasting
Type Motor	DC Motor zonder borstels, 1080 W
Controle	FWD/REV Schuifschakelaar en AAN/UIT Momentcontactschakelaar
Snijkopadapter	Te gebruiken met 1/8" tot 1 1/4" snijkoppen (11-R)
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C
Bluetooth Bereik	10 m (33')
Afmetingen	70,6 x 13,2 x 23,1 cm (27.8" x 5.2" x 9.1")

GEWICHT (kg):

760 FXP Aandrijfmachine	760 FXP Aandrijfmachine met Steunarm, Koffer	Batterijpakket (2x Batterijen, Lader)	1/2" - 2" Set Draadsnijkoppen
10.9	23.7	6.3	13 (11-R) 16 (12-R)

BESTELINFORMATIE:

Model No.	Catnr.	Beschrijving
760 FXP Aandrijfmachine (11-R)	72058	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU Stekker, 11-R HS BSPT Snijkoppen (1/2" - 2")
	72048	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU Stekker
	72038	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 1x Batterij, Lader EU Stekker
	72088	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU & UK Stekker, 11-R HS BSPT Snijkoppen (1/2" - 2")
	72078	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU & UK Plug
	71998	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer
760 FXP Aandrijfmachine (12-R)	72053	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU Stekker, 12-R HS BSPT Snijkoppen (1/2" - 2")
	72043	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU Stekker
	72083	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU & UK Stekker, 12-R HS BSPT Snijkoppen (1/2" - 2")
	72073	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer, 2x Batterij, Lader EU & UK Stekker
	71993	Aandrijfmachine, Steunarm, Koffer

LANCERING VAN DE RIDGID® 760 FXP™ AANDRIJFMACHINE

Kies voor precisie, ongeziene snelheid en maximale draagbaarheid. De snoerloze krachtige aandrijfmachine beschikt over innovatieve technologie om draad te snijden met een minimale foutmarge met een maximum aan ergonomisch comfort. De nieuwe RIDGID Motor Zonder Borstels Technologie levert een ongeziene snelheid van 42 TMP en vereist minder onderhoud, zonder borstels die kunnen verslijten. Ontworpen voor maximale veiligheid:

- ▶ Tool schakelt automatisch uit indien terugslag wordt gedetecteerd
- ▶ Het is niet nodig om op de snijkop te duwen bij begin van het draadsnijden
- ▶ LED's rondom de kop van tool verlichten de werkplek
- ▶ Snoerloze technologie, voorkomt struikelen en vallen



Voor meer details kijk op
RIDGID.com/warranty

TOEBEHOREN:

Catnr.	Model No.	Beschrijving
74498	11-R	Set BSPT Draadsnijkoppen HS (1/2" - 2")
74483	12-R	Set BSPT Draadsnijkoppen HS (1/2" - 2")
45928	692	Steunarm
70788	RB-FXP40	FXP Batterij, 4.0 Ah
71893	RBC-FXP-EU	Lader, EU Stekker
71898	RBC-FXP-UK	Lader, EU & UK Stekker

DISTRIBUTEUR

BLIJF OP DE HOOGTE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of RIDGID.com.

© 2022. RIDGID en het Emerson logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON™