



Le localisateur RIDGID® A-Frame est un système conçu pour détecter les défauts au niveau des câbles électriques enterrés.

- Construction spécifique directionnelle pour détecter les défauts au niveau des câbles électriques enterrés
- Localiser les pertes de courant jusqu'à 2 megohms
- Affichage sur écran pour déterminer l'emplacement du problème
- Cadre résistant et léger en Aluminium
- Boutons de contrôle résistants aux intempéries



Pour plus de détails, visitez notre site web
RIDGID.com/garantie

CARACTERISTIQUES

Transmetteur FT-103:

Fréquences utilisées.....	Localisation directe: 797 Hz - "dFF" affiché Traçage de ligne: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Connexion directe: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Pince à induction: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz Transmission inductive: 33 kHz, 93 kHz
Charge.....	5 Ω à 2M Ω
Puissance de sortie.....	Jusqu'à 3 Watts (intensité faible, moyenne et élevée)
Tension de sortie.....	5 Volts - 600 Volts
Alimentation.....	8 piles type C (comprises)
Dimensions (L x l x H).....	21.6 cm x 14.7 cm x 6,4 cm/8.5" x 5.8" x 2.5"

Localisateur FR-30 A-Frame:

Profondeur de localisation.....	Jusqu'à 6 m (20') (dépendant des conditions)
Distance de localisation.....	Jusqu'à 4.8 km (3 miles) (dépendant des conditions)
Ecran.....	LCD Noir & Blanc
Alimentation.....	6 piles type AA (comprises)
Dimensions (L x l x H).....	77.0 cm x 77.2 cm x 3.8 cm/30.3" x 30.4" x 1.5"



INFORMATION DE COMMANDE

N° de Catalogue	DESCRIPTION	Poids	
		Kg	Lb
56613	Localisateur A-Frame (FR-30) et Transmetteur (FT-103)	2.3	5.2
ACCESSOIRES			
20973	Pince à induction SeekTech 4"	0.9	2.0
30123	Localisateur SeekTech SR-60	2.3	5.1
46393	Localisateur SR-24 avec Bluetooth® & GPS	1.8	4.0
21943	Localisateur SeekTech SR-20	1.8	4.0
PIECES DE RECHANGE			
57753	Transmetteur, FT-103 3-Watts	1.0	2.2
57758	Localisateur FR-30 A-Frame	1.3	3.0
57763	Piquet de terre, FT-103	.09	0.2
57768	Câble de connexion Rouge & Noir, FT-103	.09	0.2

Equipelement standard:

- Localisateur FR-30 A-Frame
- Transmetteur FT-103
- Piquet de terre pour FT-103
- Câble de connexion Rouge et Noir
- Sac de transport
- Batteries
- Manuel d'utilisation



**Pince à induction
20973 (Vendue séparément)**



**Localisateur SR-24
46393 (Vendu séparément)**



RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques de ses produits sans avis préalable ou changement de la littérature. Pour obtenir la liste complète de la gamme de produits Ridge Tool, consultez le catalogue d'outils RIDGID® ou visitez le site RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Les logos Emerson et RIDGID sont des marques déposées d'Emerson Electric Co. ou de RIDGID, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DISTRIBUTEUR

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tél.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.belux@emerson.com
RIDGID.be


EMERSON