Localisateur A-FRAME

Le localisateur RIDGID® A-Frame est un système conçu pour détecter les défauts au niveau des câbles électriques enterrés.

- Construction spécifique directionnelle pour détecter les défauts au niveau des câbles électriques enterrés
- Localiser les pertes de courant jusqu'à 2 meghoms
- Affichage sur écran pour déterminer l'emplacement du problème
- Cadre résistant et léger en Aluminium
- Boutons de contrôle résistants aux intempéries

RIDGID
GARANTIE A VIE
Contre tout défaut de fabrication ou de matériel

Pour plus de détails,visitez notre site web RIDGID.com/garantie

CARACTERISTIQUES

Transmetteur FT-103:

Fréquences utilisées	Localisation directe: 797 Hz - "dFF" affiché Traçage de ligne: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Connexion directe: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Pince à induction: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz Transmission inductive: 33 kHz, 93 kHz
Charge	5 Ω à 2M Ω
Puissance de sortie	Jusqu'à 3 Watts (intensité faible,moyenne et élevée)
Tension de sortie	5 Volts - 600 Volts
Alimentation	8 piles type C (comprises)
Dimensions (L × l × H)	21.6 cm × 14.7 cm × 6,4 cm/8.5" × 5.8" × 2.5"

Localisateur FR-30 A-Frame:

Profondeur de localisation	Jusqu'à 6 m (20') (dépendant des conditions)
Distance de localisation	Jusqu'à 4.8 km (3 miles) (dépendant des conditions)
Ecran	LCD Noir & Blanc
Alimentation	6 piles type AA (comprises)
Dimensions (L × l × H)	77.0 cm × 77.2 cm × 3.8 cm/30.3" × 30.4" × 1.5"

INFORMATION DE COMMANDE

N° de Catalogue	DESCRIPTION	Poids Kg	Poids Lb
56613	Localisateur A-Frame (FR-30) et Transmetteur (FT-103)	2.3	5.2
	ACCESSOIRES		
20973	Pince à induction SeekTech 4"	0.9	2.0
30123	Localisateur SeekTech SR-60	2.3	5.1
46393	Localisateur SR-24 avec Bluetooth® & GPS	1.8	4.0
21943	Localisateur SeekTech SR-20	1.8	4.0
	PIECES DE RECHANGE		
57753	Transmetteur, FT-103 3-Watts	1.0	2.2
57758	Localisateur FR-30 A-Frame	1.3	3.0
57763	Piquet de terre, FT-103	.09	0.2
57768	Câble de connexion Rouge & Noir, FT-103	.09	0.2

Equipement standard:

- Localisateur FR-30 A-Frame
- Transmeteur FT-103
- Piquet de terre pour FT-103
- Câble de connexion Rouge et Noir
- Sac de transport
- Batteries
- Manuel d'utilisation

Pince à induction
20973 (Vendue séparément)

Localisateur SR-24
46393 (Vendu séparément)

DISTRIBUTEUR

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques de ses produits sans avis préalable ou changement de la littérature. Pour obtenir la liste complète de la gamme de produits Ridge Tool, consultez le catalogue d'outils RIDGID® ou visitez le site **RIDGID.com.**

© 2017, RIDGID, Inc. Les logos Emerson et RIDGID sont des marques déposées d'Emerson Electric Co. ou de RIDGID, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434
94583 - Rungis Cedex
France

Tél : 0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert)
ridgid.france@emerson.com
RIDGID.fr

FY17 78 BM_FR